Elettrificatore AKO Power N 1200 230V

L'**AKO Power N 1200** è un elettrificatore a 230V robusto e versatile, specificatamente progettato per recinzioni corte e con poca vegetazione.

AKO Power N 1200 in sintesi:

- Particolarmente adatto per i paddock

- Con indicatore luminoso di funzione
- Consumo energetico: 5,0 watt
- Prodotto secondo l'attuale norma di sicurezza europea EN60335
- Controllato da microprocessore
- Adatto per recinzioni di pascoli con nastro, filo, corda e per reti di salice

L'elettrificatore **AKO Power N 1200** è stato specificamente progettato per l'uso nei paddock e nelle recinzioni corte con poca vegetazione. L'elettrificatore si presta anche alla recinzione degli animali domestici e degli stagni. L'elettrificatore dispone di un indicatore luminoso di funzione, attraverso il quale è sempre possibile verificare lo stato di funzionamento del recinto elettrico.

Caratteristiche specifiche degli elettrificatori AKO Classic Line:

I dispositivi Ako Classic Line con la loro potenza effettiva sono progettati per **recinzioni standard**. Gli indicatori luminosi forniscono sempre informazioni sullo stato attuale di tensione della recinzione. Il Power N 1200 dispone di un solo indicatore luminoso di funzione, mentre il Power N 3500 ha già un controllo combinato sia della tensione di recinzione che della messa a terra. Il Power N 4800 combina entrambi i dispositivi in un elettrificatore molto potente e versatile ed è dotato di un display grafico a barre led multicolore per il monitoraggio dello stato della recinzione. Gli elettrifcatori AKO Classic Line coniugano affidabilità e prestazioni ad un prezzo estremamente vantaggioso.

Specifiche tecniche:

- Max. Tensione: 12.500 V
- Tensione a vuoto: 9.000 V
- Tensione a 500 Ohm: 3.400 V
- Max. Energia di carica: 1,7 J
- Max. Energia di scarica: 1,2 J
- Lunghezza teorica della recinzione: 40 km
- Max. Lunghezza del recinto senza vegetazione: 10 km
- Lunghezza massima del recinto con vegetazione media: 2 km
- Lunghezza massima del recinto con vegetazione alta: 1 km
- Consumo energetico: 5 W
- Numero richiesto di pali di terra da 1 m: 1 pezzo
- Adatto per reti da salice fino a: 0,25 km

1x AKO Power N 1200 Elettrificatore 230V, 1,7 Joule
1x Istruzioni per l'uso

Specifiche

Codice prodotto3268
ProduttoreAKO
CategoriaElettrificatori da 230V
Energia di scarico1,20 Joule
AlimentazioneCorrente elettrica
Energia di carica1,70 Joule
Lunghezza recinto senza vegetazione10 km
Specie animaliCavallo

Lunghezza recinto con vegetazione leggera2 km
Tensione12.500 V
Lunghezza recinto con vegetazione fitta1 km
Peso dell'articolo1.87 kg
Contenuto1 Pezzo